



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Gegevensprivacy

SUB-FAMILIE

Switch

KENMERKEN

Breedte (cm)	100 cm
Lengte (m)	1 m
Dikte (µm)	540 µm
Samenstelling	PET
Samenstelling van de release liner	PET
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Garantie	2 jaren

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen

Voorzichtigheid

INSTALLATIE

Installatietype

Binnenzijde

Installatiemethode

Droog

Installatietemperatuurltem

12°C-38°C

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig het glas vóór de installatie altijd grondig met Crystal Antistatic Spray (600-ATS) en draag antistatische handschoenen tijdens de installatie of het hanteren.
- Alleen droog aanbrengen, gebruik nooit water of een zeepoplossing.
- Ga voorzichtig te werk: houd de folie vlak, buig haar niet en bescherm de randen.
- Laat de bovenste beschermliner zitten tot het einde van de installatie.
- Installeer niet onder kozijnen of op plaatsen die aan mechanische belasting worden blootgesteld.
- Laat bij installatie van meerdere panelen naast elkaar een opening van 2-2,5 mm.
- Afdichten is niet verplicht, maar wordt aanbevolen als de folie aan vocht wordt blootgesteld of met water in contact kan komen. Gebruik uitsluitend neutrale, niet-zure siliconenkit langs de rand van de folie.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een erkend elektricien worden uitgevoerd volgens het bedradingsschema en met gebruik van de aanbevolen transformator.
- Vermijd voor een maximale levensduur de continue ON-modus en gebruik een timer voor een dagelijkse uitschakeling.

Wacht 30 dagen voordat u reinigt en gebruik uitsluitend een microvezeldoek en niet-schurende producten.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Wacht 30 dagen na de installatie voordat u het oppervlak van de E-Film reinigt.

Gebruik een zachte, pluisvrije microvezeldoek en een mild reinigingsmiddel, zoals een 50/50 verdunde oplossing van isopropylalcohol of een ammoniakvrije glasreiniger. Veeg voorzichtig in één richting om strepen te voorkomen.

Reinig voedingsschakelaars en controllers uitsluitend met een droge doek.